

DS-PWA64/96 AX PRO

AX PRO unterstützt die Kommunikation via Wi-Fi, TCP/IP und GPRS/3G/4G. Weiterhin werden auch ISAPI, Hik-Connect und Leistenprotokolle unterstützt, für Flexibilität bei verschiedenen Anwendungen.



Key Features (Funktionen variieren je nach Modell)

- TCP/IP-, Wi-Fi- und GPRS/3G/4G
- Funkprotokoll der neuen Generation: Tri-X
- Lange HF-Übertragungsstrecke
- Bidirektionale Kommunikation mit AES 128-Bit Verschlüsselung
- Für bis zu 96 Funkzonen-/ ausgänge, 48 Funk Fernbedienungen, 4 Funk Repeater, 6 Sirenen, 8 Funk Kartenleser und Bedienteile und 4 Funk PIR Kamera Bewegungsmelder.
- Unterstützt bis zu 48 Benutzer, darunter 1 Errichter, 1 Administrator und 46 normale Benutzer
- Sprachausgabe
- Konfiguration über Web Client, App und Cloud
- Konfiguration über Hik-Connect- und Hik-ProConnect ist abhängig von den Zugriffsrechten
- Alarmierung via Push Benachrichtigung oder Telefonanruf
- Video Liveansicht via Hik-Connect
- Bei Alarm Versand von Videoclips über E-Mails und App
- Alarmiert Leitstellen
- LED-Anzeige zeigt Systemstatus an
- 4.520 mAh Lithium Backup-Akku
- Unterstützt SIA DC-09 und Contact ID

Verfügbare Modelle

- DS-PWA96-M-WE
- DS-PWA64-L-WE



Spezifikationen

		AX PRO L	AX PRO M
Standard	Frequenz	868 Mhz	
	Funk-Typ	2-Wege Funk-Technologie (bidirektional)	
	Übertragungsverschlüsselung	Frequency Hopping, 128 Bit-AES Verschlüsselung	
	Funkzonen	Bis zu 64	Bis zu 96
	Funkausgänge		
	Funk Kartenleser und Fernbedienungen	Bis zu 8	
	Funk Sirenen	4	6
	Funk Fernbedienungen	32	48
	Funk Repeater	2	4
	Tags	32	48
	Funk PIR Bewegungsmelder	2	4
	Netzwerkamera Integration	-	Bis zu 4 Netzwerkkameras (7 Sekunden Videoclips @ 4CIF Auflösung)
Benutzer	Errichter	1	
	Administrator	1	
	Benutzer	30	46
Key Features Software	Zonen	16	32
	Sprachausgabe	√	
	Lautsprecher eingebaut	√	
	Lesegerät integriert	-	√
	LED Status	Scharf/Unscharf, Alarm, Manipulation, Fehler, Cloud, Strom	
	Ereignisspeicher	5.000	
	RS-232-Ausgang	√	
	Programmierung	Hik-Connect, Hik-ProConnect, Web Client, iVMS4200, Cloud	
	Firmware-Upgrade	App Auto/Manuell	
	Scharfschalten-Modi	Abwesend, Zu Hause	
	Automatischer Scharf- / Unscharf Timer	√	
	Erzwungene Scharfschaltung bei offenen Zonen	√	
	Diagnose via App oder Web Client	√	
Kommunikation	LAN-Anschluss	√	
	WLAN an Bord	√ (2.4Ghz)	
	GPRS an Bord	√	-
	3G/4G an Bord	-	√

	SIM-Steckplatz	Einzel	Dual
	SMS-Benachrichtigung	√	
	Alarmsprachnachricht	√	
	Leitstellen-Protokolle	SIA DC-09 (SIA Level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK)	
	App für Benutzer	√	
	App für Errichter zur Programmierung	√	
	Webserver für Wartung (Offline-Konfiguration)	√	
Hardware	Notstromversorgung	12 Stunden	
	Spannungsversorgung	Integriertes Netzteil	
	Akku	Integrierter Lithium-Ionen Akku	
	Gehäuse	Kunststoff	
Automatisierung	Zeitpläne	Relais & Funksteckdose	
Zertifizierungen	EN	EN50131 Grad 2	
	CE	√	
	RoHS/Reach/WEEE	√	
Sonstiges	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C	
	Abmessungen (B x H x T)	170,0 mm x 170,0 mm x 38,6 mm	
	Gewicht	557,5 g	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com