



## LUPUS - ROLLADENRELAIS DIN2

Art. 12129

EAN: 4260195434417

- Bequem von Zuhause oder unterwegs zu steuern oder automatisiert beim Verlassen/Betreten, temperatur-, zeit- oder lichtgesteuert
- Für Installationen auf Hutschienen im Schaltschrank
- Tastereingänge für externe, manuelle Schalter
- Für Rollläden-, Jalousie- oder Markisenmotoren bis zu 690 Watt 3A geeignet
- Kompatibel mit Echo Plus und Echo Show

### LUPUS - Rollladenrelais DIN2



Integrieren Sie ganz einfach Ihre Rollläden in das Smarthome Alarmsystem

Ob Jalousien, Rollläden oder Markisen - mit dem Rollladenrelais von LUPUS-Electronics steuern Sie diese ganz einfach manuell über Ihr Handy, Tablet, Computer oder vollautomatisch beim Betreten oder Verlassen des Hauses, in Abhängigkeit von Uhrzeit, Helligkeit, Temperatur oder auch ganz altmodisch mit Ihrem bisherigen Taster an der Wand. Über die intuitiv bedienbare APP oder das WebUI der Zentrale können Sie mit wenigen Klicks Gruppen bilden oder prozentual die Höhe verstellen. Für Automationen können die Daten von anderen Sensoren (Helligkeits- oder Temperatursensoren) oder auch Sonnenauf- oder Untergangszeiten verwendet werden.

### Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche

Das Rollladenrelais DIN2 wird auf einer Hutschiene im Schaltschrank installiert, mit den Leitungen des Rollladenmotors verbunden und optional mit einem Rollladentaster. Somit können Sie Ihre Jalousien auch wie gewohnt weiter hoch- und herunterfahren. Einmal in das System integriert lassen sich kinderleicht Gruppen bilden und Automatisierungen für das automatische Auf- und Abfahren erstellen.



Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:



Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

## TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 90,2 x 36,30 x 57,50 mm (BxHxT)
Gewicht	ca. 50 Gramm
Statusanzeige	Ja, rote LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4GHz ZigBee HA 1.2
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM (SRD Category 2)
Mögliche Belastung	3A für Motoren mit kompensiertem Leistungsfaktor (induktive Lasten)
Steuerungsoptionen mittels externem Taster	Komplettes Öffnen / Schließen (Tasterdruck für mind. 2 Sekunden)* Stoppen Einstellungswinkel von Jalousien (Tasterdruck für weniger als 2 Sekunden)*
Spannungsversorgung	110 - 230VAC, 50/60 Hz
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1 Plus, XT2 Plus, XT3, XT4</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	
Rollladenrelais DIN2	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

